

Port styring, åbne og lukke med tilbagemelding

Ønske:

En motoriseret port styring ønskes udbygget med SMS/app baseret fjernkontrol, hvor der etableres en ÅBNE, henholdsvis LUKKE kommando for åbne/lukke.

Endvidere ønskes tilbagemelding på portens tilstand, hvis den ikke er indenfor visuel rækkevidde.

Systemkrav:

multiGuard GSM enhed med minimum 2 digitale udgange Technic, DIN6 4G eller DIN9 4G

Elektriske opkoblinger:

Udgang out0's kontaktsæt parallel-forbindes til "Luk" tasten på port styringens kontrolboks

Udgang out1's kontaktsæt parallel-forbindes til "Åbn" tasten på port styringens kontrolboks

Begge port styringens ende stop tilsluttes multiGuard på indgange i0 og i1 ved ende stoppenes sluttekontakt

(Vanligvis har et ende stop både et slutesæt og et brydesæt, hvor brydesættet anvendes af selve port-styringen)

1 Programmering – Eget nummer og opkaldsnumre

Styringsenhed

Pass	GSM nummer	Nyt Pass	ID	Send
1234	12345678	1234	Port styring	<input checked="" type="checkbox"/>

Modtager

	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	E-mail	Godkend Sialp	Zone	Send
1	23456789	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="radio"/>	All	<input type="checkbox"/>
3		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="radio"/>	All	<input type="checkbox"/>
4		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="radio"/>	All	<input type="checkbox"/>
5		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="radio"/>	All	<input type="checkbox"/>
6		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="radio"/>	All	<input type="checkbox"/>
7		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="radio"/>	All	<input type="checkbox"/>

Under faneblad Styringsenhed/Modtager indsættes enhedens eget nummer og der tildeles modtagermobilnumre

A: Enhedens eget mobiltelefon-nummer og SIM kort kode, hvis anvendt.

B: Det telefonnr. Som enheden skal sende meddelelsen til, når aktiv.

2 Programmering – Digitale indgange

Digitale indgange						
	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang slutes	Zone	Filter	Send
0	PORT I MIDTERPOSITION	7	PORT ÅBEN	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	PORT I MIDTERPOSITION	7	PORT LUKKET	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A: Meddelelses tekster "PORT ÅBEN" og "PORT LUKKET" skrives i linjerne for indgange i0 og i1
Halv åbne/lukket port angives med "PORT I MIDTERPOSITION"

Ved "7" i Zoner sendes ingen alarmer

3 Programmering – Makroer

Makroer				
	Makronavn	Kommandoer	IR	Send
0	LUK PORT	P0		<input type="checkbox"/>
1	ÅBN PORT	P1		<input type="checkbox"/>
2	PORT STATUS	MR		<input checked="" type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>

A: Udgange 0 & 1 pulses ca. 6-8 sekunder ved åbne og lukke kommandoer
Ved Kommando "MR" aflæses status på hvorvidt porten er lukket eller åben

Makroer kan endvidere aktiveres på Smartphones ved app håndtering. Se vejledning "**MAP programmering og anvendelse**"

Som ekstra features kan porten auto lukke/åbne på udvalgte tidspunkter og endvidere udbygges med auto status om ønsket.

God fornøjelse og tak fordi du valgte Profort

Egne noter:
