

Asymetrisk filter

Det er muligt at forsinke en alarm fra 10 sek. til 64 timer i spring. Kommando 'F1 A' vil forsinke alarmen i 10 sek. (F2=20 sek., F3=30 sek., F4=1 min., F5=2 min., F6=4 min., F7=8 min., F8=16 min., FP=1 time, FQ=2 timer, FR=4 timer, FS=8 timer, FT=16 timer, FU=32 timer, FV=64 timer.)

Normal filter

Signalet på indgangen skal være konstant i filtertiden før alarmen sendes. Dette gælder begge veje, både slutte og bryde.

