

Tips og Tricks!

Etablering af tællerværker i Profort enheder

Profort a/s
Gunnar Clausens Vej 3
DK -8260 Viby J.
tlf.: 70233600
www.profort.com

Sådan etablerer du en eller flere sumtællere i Profort enheden

Sumtællerne kan max vise værdien 999999. Ved 1000000 starter registrerne ved 000000

Eksemplet viser to tællere, her ved

- a) elmåler på digital indgang nr. 1 og
- b) vandmåler på digital indgang 2

Første trin: Indgange defineres som tællere - Indgang 1 ved "Pulse" og indgang 2 som pulstæller
På større enheder med flere end 3 digitale indgange kan også Indgang 3 "c)" anvendes som pulstæller.
I det videre eksempel er Indgang 3 ikke vinket af.

Opsætning

Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling Send Send kun alarm hvis tekst er oprettet Tekst Send

a) Indgang 1 anvendes som tæller Pulse Send kun alarm hvert 15. minut

b) Indgang 2 anvendes som pulstæller Send forskellige talebeskeder ved bryde og slutte

c) Indgang 3 anvendes som pulstæller Aktivering af digitale indgange GND

Filtertid 10 sek.

Andet trin: Hver sumtæller a) og b) tildeles navne i feltet "Tekst når indgang brydes"
obs. - Der må ikke skives tekst i de små tekstbokse under "Tekst når indgang sluttes"!

	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Vent	Send
0	SØ ER BRUDT	<input type="checkbox"/>	SØ ER SLUTTET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) 1	EL MÅLER 0,1KWH/H	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) 2	VANDMÅLER MÅLER 1PULS/10LITER	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tredje trin: Hvorledes aflæses værdier?

Ved PC program:

Hent forespørgsler

Sæt flueben i Send felter a) &/eller b)

Tryk Send

Forespørgsler

Hent opsætning Send

Hent versionsnummer

Hent GSM signal styrke

Hent GPS position

Hent status på indgange

Hent status på udgange

Hent antallet af pulse/minutter på indgang 1 a)

Hent antallet af pulse på indgang 2 b)

Hent antallet af pulse på indgang 3

Hent værdi på analog 1

Hent værdi på analog 2

Hent værdi på analog 3

Hent værdi på analog 0

Hent værdi på analog udgang

Hent log

Hent analoge data

Fortryd

Tips og Tricks!

Etablering af tællerværker i Profort enheder

Profort a/s
Gunnar Clausens Vej 3
DK -8260 Viby J.
tlf.: 70233600
www.profort.com

Ved SMS besked over mobil tlf.:

Aflæs tællerværdi genereret af pulser på indgang 1 ved at sende teksten **1234 C1 R** til Profort enheden

Aflæs tællerværdi genereret af pulser på indgang 2 ved at sende teksten **1234 C2 R** til Profort enheden

Ekstra: Indkodning af startværdi på en tællerværdi:

Indgang 1- Send beskeden **1234 C1 N xxxxx** til Profort enheden

Indgang 1- Send beskeden **1234 C2 N xxxxx** til Profort enheden

Sæt tæller på pause (ingen reaktion på pulser fra en tællerindgang)

Indgang 1- Send beskeden **1234 C1 F** til Profort enheden



Indgang 2- Send beskeden **1234 C2 F** til Profort enheden

Aktiver og nulstil pulstællere

Indgang 1- Send beskeden **1234 C1 N** til Profort enheden

Indgang 2- Send beskeden **1234 C2 N** til Profort enheden

Få SMS besked når en tæller har nået en ønsket værdi

Digitale indgange							
	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Vent	Send
0	SO ER BRUDT	<input type="checkbox"/>	SO ER SLUTTET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	EL MÅLER 0,1KWH/PULS	<input type="checkbox"/>	1000  a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	VANDMÅLER 1PULS/10 LITER	<input type="checkbox"/>	10  b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

a) Ved værdien 1000 sendes en SMS besked til modtager

b) Ved værdien 10 sendes en SMS besked til modtager

God fornøjelse og tak fordi du valgte Profort